



## FORNAX DELTA

### LE TYRO FORNAX DELTA, DONNE DU GAZ!

Le Tyro Fornax Delta offre à chaque forestier une solide télécommande pratique avec des interrupteurs à bascule. En plus des fonctions de base – Enrouler / Dérouler - le Delta peut également faire fonctionner un moteur de vitesse (vitesse +/-).

Robuste, fiable et pratique, lors du développement du Fornax, les demandes des clients émanant du terrain ont été la clé. Découvrez le grand avantage de la pile standard de 9V que nous vous proposons : le Fornax Delta est toujours prêt à l'emploi. Changement de la pile? Seulement une fois par saison.

Le Tyro Fornax Delta utilise la dernière technologie de radio numérique. De plus, le système unique de Tyro RTT (Random Transmission Technology) permet de faire fonctionner plusieurs treuils sans conflits de fréquences les uns à côté des autres.

- La régulation de vitesse +/-
- Facile à utiliser avec des gants
- Séparateur entre les touches de commande et de sécurité
- Clair et simple à un prix compétitif
- Travailler sans avoir à recharger régulièrement
- Toujours prêt à l'emploi
- Indicateur de changement de pile clair
- Couverture forestière de 100-200 mètres
- Protégé contre les dissolvants de résine
- Système Tyro RTT - Technologie sans fil innovante
- Récepteur en fonte (IP68)
- Récepteur monté directement sur le treuil

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fonction des touches	Enrouler/Dérouler (auto-maintien après 3 sec), vitesse +/-
Touches de sécurité	Marche, arrêt, appel d'urgence actif (signal sonore ou lumière clignotante)
Alimentation	1 x pile 9V
Durée d'utilisation batterie	Durée d'utilisation moyenne 1 an
L'antenne émettrice	Intégrée
Résistance à la température	-30°C / +75°C
Portée en espace libre	Jusqu'à 700 mètres
Portée en forêt	Jusqu'à 200 mètres
Fréquence	868 MHz
Étanchéité	IP 65
Dimensions	150 x 115 x 58 mm (L x l x H)
Poids	455 grammes
Diverses fonctions	Tyro RTT Système (travailler côte-à-côte simultanément)
ID code de sécurité	Unique 24 bits (16.000.000 combinaisons)

## ACCESSOIRES

Pile de 9V	Standard dans l'émetteur
Ceinture 140 cm	Standard avec l'émetteur
Version rechargeable	Optionnel
Récepteur correspondant	Aquarius Forestier



Récepteur scellé dans la masse (IP68), à installer directement sur le treuil forestier.

Électronique protégée contre l'humidité et les produits d'entretien.



Commutateurs à bascule facilement utilisables avec des gants.



## NOMBREUSES APPLICATIONS, TOUJOURS FIABLE